GM13a Metal Geared Motor

Centered 3mm output shaft

Ratio: 150:1

1-866-276-2687 **www.solarbotics.com**

GM13a with default motor

Test Voltage (V)	Unloaded RPM	Unloaded Current (mA)	Stall Torque (gm*cm)	Stall Torque (oz*in)	Stall Current (mA)
3	55	34	1296	18	276
6	112	50	1629.54	22.63	463